



结 线 图

300A	350kvar	400kvar	2500kVA	计算容量
1000X1000X2200	1000X1000X2200	1000X1000X2200	1000X1000X2200	R4WxDxH
GRT-APF 400-750-300				

规格说明:
 GRT-APF X-Y-Z
 GRT-APF: 科雷特智能混合型滤波补偿装置型号
 X: 电压等级, 单位(kV) 400V
 Y: 无源补偿容量, 单位千乏 (kvar)
 Z: 有源输出容量, 单位安培 (A)

深圳市科雷特能源科技股份有限公司

编制				工程名称	智能型混合滤波补偿装置	版本号	A
校对				项目名称	2500kVA变压器	比例	
审核				图名	GRT-APF 400-750-300	共6页	第6张
审定						日期	2015.7.30

备注/附件登记
附图
备注
图例
底图编号
底图日期
签字
日期